

## Konfiguracja komputera/modemu

Prawidłowa konfiguracja urządzeń w celu korzystania z internetu polega na:

- ustawieniu APN/punkt dostępu jako „www.mobilny.pl”

## Instalacja i konfiguracja oprogramowania modemu Huawei E3372 LTE

Automatyczna instalacja modemu rozpoczyna się po podłączeniu urządzenia do komputera.

Po zainstalowaniu urządzenia należy:

- ✓ Poprzez skrót Huawei E3372, który zostanie zainstalowany na pulpicie wyświetlić stronę administracyjną modemu (aby samodzielnie otworzyć stronę zarządzania, należy w przeglądarce internetowej wpisać adres <http://192.168.8.1>).
- ✓ Podać PIN do karty SIM i wybrać **Zastosuj**.
- ✓ Konfigurację połączenia wykonujemy w **Ustawienia/ Ustawienia połączenia/ Zarządzanie profilami** poprzez wybranie **Nowy profil** i uzupełnienie pól:  
Nazwa profilu: **CHOPIN**  
APN: **www.mobilny.pl**  
Pozostałe pola pozostawiamy puste.
- ✓ Wybieramy **Zapisz**
- ✓ Wybieramy **Zastosuj** w celu ustawić profilu CHOPIN jako domyślny
- ✓ W celu nawiązania połączenia wybieramy przycisk **Połącz** na **Stronie głównej** modemu.
- ✓ Zakończenie połączenia następuje po wybraniu przycisku **Rozłącz** na **Stronie głównej** modemu.

The image displays three screenshots of the Huawei E3372 LTE modem's web interface:

- Wymagany Kod PIN:** A screen for PIN verification with a text input field for the PIN, a counter for remaining attempts (3), and a checked option to "Wyłącz weryfikację kodem PIN". Buttons for "Zastosuj" and "Strona główna" are at the bottom.
- Nowy profil:** A modal window for creating a new profile. Fields include "Nazwa profilu:" (SAT FILM), "Nazwa użytkownika:", "Hasło:", and "APN:" (www.mobilny.pl). Buttons for "Zapisz" and "Anuluj" are at the bottom.
- Zarządzanie profilami:** The main settings page with a sidebar menu. The "Zarządzanie profilami" section is active, showing a dropdown for "Nazwa profilu:" (SAT FILM (domyślny)), and input fields for "Nazwa użytkownika:", "Hasło:", and "APN:" (www.mobilny.pl). Buttons for "Nowy profil", "Usuń", and "Zastosuj" are at the bottom.
- Strona główna:** The main status page showing "Plus Rozłączono" with a red 'X' icon. It displays connection statistics: "Czas połączenia: 00:00:00", "Odebrane: 0 B", "Wysłane: 0 B", "Szybkość pobierania: 0 bit/s", and "Szybkość wysyłania: 0 bit/s". A "Połącz" button is at the bottom.