

Ustawienia punktu dostępowego dla telefonu MaxCom MM720BB

Ustawienia / Łączność / Profil APN / Opcje / Dodaj profil APN

Wprowadź poniższe dane:

Nazwa konta	Mobilny CHOPIN
APN	mms.mobilny.pl
Nazwa użytkownika	pozostawiamy puste
Hasło	pozostawiamy puste
Typ uwierzytelnienia	Normalny
Opcje / Zapisz	
Opcje / Edytuj / Ustaw jako domyślne / Opcje / Edytuj / Zaawansowane / Opcje / Edytuj	
Strona główna	http://mms.mobilny.pl:8002
Typ połączenia	HTTP
Użyj proxy	Tak
Adres proxy	212.2.96.16
Port proxy	8080

Poniższe ustawienia pozostawiamy bez zmian:

Nazwa użytkownika	pozostawiamy puste
Hasło proxy	pozostawiamy puste
Podstawowy DNS	000.000.000.000
Pomocniczy DNS	000.000.000.000
Adres IP	000.000.000.000
Maska podsieci	000.000.000.000

Należy wybrać Zapisz

Opcje -> Zapisz,

w linii Ustawienia domyślne należy wybrać jeszcze raz Opcje -> Zapisz.